

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: PANEL LED 4X100 RGBW 4 EN 1
 MODELO: S-PANEL4EYES
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término Schalter

Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADO POR:
 SCHALTER COMMUNICATIONS S.A. DE C.V.
 AV. COLÓN #206 INT. L-9
 COL. CENTRO
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64000
 RFC: SCO100310QS4

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)


MANUAL DE USUARIO LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-PANEL4EYES

PANEL LED 4X100 RGBW 4 EN 1



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Schalter Communications S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9, Col. Centro
 Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000
 RFC: Sco100310qs4

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones técnicas

Alimentación: AC100-240V 50 / 60Hz.

LED: 4x100W super brillante RGBW 4 en 1.

Modo de control: DMX512, maestro/esclavo, automático y audiorítmico.

Canales: 8 ch.

Consumo: 450W.

Atenuación: 0-100%.

Estrobo: 1-20 veces/segundo.

Temperatura ambiente de trabajo: -20 °C ~ 41 °C.



Pulse solo un segundo para seleccionar una opción diferente.
Al finalizar pulse "ENTER" para confirmar selección.

TECLA	MODO	DESCRIPCIÓN
MENU	FUNCIÓN	CONTROL DE DMX, SELECCIÓN DE COLOR, PULSO DE COLORES, TRANSICIÓN, CONTROL DE SONIDO, SET MANUAL.
UP	ARRIBA	AUMENTO DE VELOCIDAD
DOWN	ABAJO	DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD
ENTER	INICIAR	BOTÓN DE CONFIRMACIÓN

FUNCIONAMIENTO DISPLAY (MANUAL)

A001	A512	Modo 512.8ch
ADYE	ADNO	512 first
AU01	AU08	Selección de color
FF00	FF99	Automatico, selección de color velocidad
EE00	EE99	Gradual de lento a rapido
CC00	CC99	Pulso de lento a rapido
F000	F255	Estrobo de lento a rapido
SoUD	SoUD	Estrobo ritmico
SUND	SUND	Cambio de color ritmico
R000	R255	Ajuste de rojo
G000	G255	Ajuste de verde
B000	B255	Ajuste de azul
W000	W255	Ajuste de blanco

FUNCIONAMIENTO DMX

CANALES	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH 1	DIMMER	R1,G2, B3, W4 dimmer, dimmer lineal de oscuro a brillante
CH 2	R1 DIMMER	Dimmer rojo, dimmer lineal de oscuro a brillante.
CH 3	G2 DIMMER	Dimmer verde, dimmer lineal de oscuro a brillante.
CH 4	B3 DIMMER	Dimmer azul, dimmer lineal de oscuro a brillante.
CH 5	W4 DIMMER	Dimmer blanco, dimmer lineal de oscuro a brillante.
CH 6	ESTROBO	Estrobo de lento a rapido.
CH 7	ELECCIÓN DE FUNCIÓN	Selección de color, gradual, pluse, control de sonido.
CH 8	FUNCIÓN DE VELOCIDAD	Selección de velocidad de lento a rapido.