

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Láser RGB
 MODELO: S-QUARTZ
 MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: Schalter Communications, S.A. DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio :
 Schalter Communications, S.A. de C.V.
 Av. Colón #206 Int. L-9
 Col. Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

Importado Por:
 Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
 Piña #264
 Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
 Rfc: Iec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
 Tel: 8184009000 (Monterrey)

MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

S-QUARTZ

Láser RGB



HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA



Importado por:
 Importador y Exportador Crown SA de CV
 Piña #264, Col. Nueva Santa Maria
 Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800
 RFC: IEC141020Q36

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

⚠ Conserve este manual para futuras referencias. ⚠

Especificaciones:

Alimentación: 100 - 240V ~ 50 / 60Hz.

Consumo: 18W.

Proteccion: IP20.

Color: Rojo, verde y azul.

Modo de control: Automático, audioritmico.

DMX512: 12 Canales.

Sistema de refrigeración: Ventilador del sistema.

Ambiente de trabajo: -10 ~ 30c.

Modo de control display:

Mode		Control swicht (ON)
1	Single projector controlled by sound	1 — 9: OFF,10: ON
2	Single projector controlled by automatic	1 — 8: OFF,19: ON
3	SLAVER DMX - 512	1-9: FOR EACH UNIT,10: OFF
4	PLAY ALL	1,2: OFF, 3-10: ON
5	ANIMATION, WORD	1,2: OFF, 2: ON
6	BEAM SHOW	1: ON, 2: OFF

DMX-512 CANALES:

CHANNEL		DMX-512 numerical value	DESCRIPTION
CH1	Láser off	0 ~ 41	Láser off.
		42 ~ 83	Manual control CH2-CH2 valid.
	Automatic	84 ~ 125	Run animation effects build-in, CH2-CH12 invalid.
		126 ~ 167	Run beam effects build-in, CH2-CH12 invalid.
		168 ~ 209	Run beam effects build-in, CH2-CH12 invalid.
Music-active	210 ~ 251	Run animation effects build-in, CH2-CH12 invalid.	
	252 ~ 255	Manual control CH2-CH2 valid.	
CH2	Patterns selection	0 ~ 255	Patterns selection.
CH3	Patterns rotation	0 ~ 127	Rotation angle selection.
		128 ~ 191	Opposition rotation speed selection.
		192 ~ 255	Positive rotation speed selection.
CH4	Patterns flip horizontal	0 ~ 127	Flip horizontal position selection.
		128 ~ 255	Flip horizontal speed selection.
CH5	Patterns flip vertical	0 ~ 127	Flip vertical speed selection.
		128 ~ 255	Flip vertical speed selection.
CH6	Patterns flip horizontal moving	0 ~ 127	Horizontal moving position selection.
		128 ~ 255	Horizontal moving speed selection.
CH7	Patterns Vertical moving	0 ~ 127	Vertical moving position selection.
		128 ~ 255	Vertical moving speed selection.
CH8	Patterns zoom in/out	0 ~ 63	Pattern size selection.
		64 ~ 127	Zoom out speed selection.
		128 ~ 191	Zoom in speed selection.
		192 ~ 255	Speed selection.
CH9	Pattern gradually drawing	0 ~ 255	Gradually drawing speed selection.
CH10	Scanning	0 ~ 127	Pattern scanning speed selection.
	Hot spot effects	128 ~ 255	Hot spot adjustment.
CH11	Color	0 ~ 24	Fixed color.
		25 ~ 199	Color selection.
		200 ~ 224	Color change effects.
		225 ~ 255	Color change rotation.
CH12	Color change speed	0 ~ 255	Change color from slow to fast.